

---

# E-BOX 1024 DIN

Boîtier de commande DMX, format DIN

Reference: 412486

EAN13: 3601424124869



E-Box 1024 DIN est le kit idéal pour toute installation fixe. Il s'installe parfaitement dans un tableau électrique à la norme DIN. Il permet de gérer un show de 1024 canaux DMX pouvant être joué sans l'aide d'un ordinateur.

## Caractéristiques :

Poids (kg): 0,17

Dimensions en mm (L x l x H): 107 x 96 x 59

Autres: Nouveaux déclenchements par capteur d'intensité lumineuse. Vos scènes peuvent être jouées ou arrêtées en fonction de l'intensité du soleil (capteur de lumière optionnel)

Ports DMX disponibles en mode PC ou en mode autonome: 2

Mémoire autonome: 4 Mo avec une capacité de 300 à 20000 pas DMX mémorisables

Horloge interne: RTC, pour les déclenchements horaires des scènes en fonction de l'heure, du jour de la semaine et du mois

Entrée DC: 5 à 36 V

Déclenchements par contacts secs (sur 5V continu): 15

Connexion Maître/Esclave: permet de synchroniser jusqu'à 32 interfaces et d'atteindre 64 univers DMX en mode autonome

Connecteurs entrées/sorties: à vis (4x9 broches)

Canaux DMX en sortie: 1024

---

Canaux DMX en entrée: 1024