

gMA3 extension



ML 4010504

Principales caractéristiques

gMA3 extension . (Ref : ML 4010504)

Créé pour étendre son panel de restitution ou déporter des playbacks, l'extension de faders grandMA3 est destinée aux directeurs photos, opérateurs vidéo ou pupitreurs supplémentaires, lorsque les conditions ne permettent pas l'emploi d'une console secondaire. Équipée d'un écran au format « Letterbox » et d'un ensemble de touches multifonctions, l'extension grandMA3 se raccorde directement au réseau MA-Net 3 et se pilote facilement depuis la console principale.

Caractéristiques

Mode : grandMA3 uniquement

Interface utilisateur

- 1 écran 15" 16/3 multi-touch Letterbox

Ergonomie

- Jusqu'à 60 exécuteurs d'envoi directement accessibles par page active
- 60 boutons de restitutions
- 15 faders motorisés 60 mm rétro-colorés
- 30 potentiomètres de contrôle rétro-colorés
- 10 boutons multi-fonctions
- 2 roues multi-fonctions
- 2 encodeurs multi-fonctions
- 1 flexible d'éclairage col de cygne

Réseau

- 1 carte réseau 1 Gbits

Protocole(s) de contrôle : MAnet3, Réseau Ethernet

interface de pilotage : Boutons, Faders

Connectiques

- 1 port Ethernet etherCON RJ45
- 1 XLR4F pour flexible d'éclairage à LED
- 1 powerCON TRUE1

Indice de protection : IP20

Alimentation : 100-240 V, 50-60 HZ

Consommation : 75 VA max

Dimensions : L 409 x l 537 x H 169 mm

Poids : 16,00 kg

